

Smart Home-Überwachungskamera für den Innenbereich

Tycam Home • Bestell-Nr.6417016



Argumente für Ihre Kunden


- Sichern Sie Ihr Haus ohne Abonnement und werden Sie über Einbrüche benachrichtigt
- Keine Fehlalarme dank der Erkennung von Personen
- Synchronisieren Sie Ihre Tycam-Kameras mit dem Alarmsystem Tyxal+

Funktionsmerkmale

- Exzellente Auflösung: Full HD-Qualität
- Motorisierte 360-Grad-Überwachung
- Dauer-Aufzeichnung, Aufzeichnung bei Detektion oder beides gleichzeitig
- Erkennung von Personen und Bewegungsverfolgung
- Beweisaufnahme: Sofortige Alarmierung im Falle eines Einbruchs (mit Videounterstützung)
- Personalisierbare Erkennungsbereiche zur Vermeidung von Fehlalarmen
- Verbesserte Nachtsicht und große Reichweite von bis zu 20 Metern selbst bei völliger Dunkelheit
- Zwei-Wege-Audio: Gegensprechfunktion der Kamera über die Tydom-App
- Integrierte Sirene mit abschreckender Lautstärke von 90 dB
- Maskierung des Objektivs mit einem Klick, zur Wahrung der Privatsphäre
- Anti-Maskenfunktion gegen Sabotageversuche
- Videowand: bis zu 8 Kameras insgesamt
- Sicheres Videostreaming und lokale Speicherung auf verschlüsselter 32 GB SD-Karte im Lieferumfang enthalten
- Live-Streaming: 24/7 Tag- und Nachtüberwachung über die Tydom App
- Alarmbenachrichtigungen mit Fotos auf Smartphones und Tablets
- Stromversorgung über USB-C-Netzkabel
- Verbindung mit einer Delta Dore Smart-Home Box erforderlich

+ Vorteile für Installateure

- Einfache Installation, Zuordnung über QR-Code
- Kamera zum Aufstellen oder zur Wand- bzw. Deckenmontage
- Konfiguration über Onvif möglich
- Kompatibel mit dem Alarmsystem Tyxal+



Technische Merkmale

(x1)

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen | H:114 Ø:83 mm | Einbauart | Schraubmontage Installation |
| Horizontaler Sichtwinkel (°) | 108 | Vertikaler Blickwinkel (°) | 59 |
| Diagonaler Sichtwinkel (°) | 129 | Kompressionsformat Video | H264 |
| PTZ | P T Z | Horizontale Ausrichtung (*) | 355 |
| Vertikale Neigung (°) | 90 | Typ der Spannungsversorgung | Netzspannung |
| Kabellänge (m) | 3.00 | Kommunikationstechnik | Ethernet Wifi 802.11 b/g/n |
| Eingangstyp | - 1 Eingang Ethernet-Port, | | |

Notwendiges Zubehör

- Smart Home-Box mit GSM-Telefonmodem - 6414125
- Tydom Home | Smart Home-Schnittstelle - 6700116
- Tydom Pro | Box als Schaltanlage im Smart Home - 6700117