DELTA DORE

Smart is the new power

Smart Home-Innenkamera

Tycam 1100 Indoor • Bestell-Nr. 6417006

Funktionsmerkmale

- Live Streaming: Überwachung rund um die Uhr, Tag und Nacht, über die Tydom-App
- Exzellente Auflösung: Full HD, Weitwinkel (130°), H265 Videokompression
- Passt die Auflösung bei der Übertragung an die Bandbreite des Internets und die Qualität des Mobilfunknetzes an
- 2 Aktivierungsmöglichkeiten: Bildaufzeichnung bei Einbruchserkennung oder kontinuierliche Aufzeichnung
- Bei Einbruchserkennung erhalten Sie eine Meldung und haben die Situation sofort über Videos im Blick
- Lautstarke integrierte Sirene und Warnmeldungen direkt auf Ihr Smartphone und Tablet
- Personalisierbare Erkennungszonen zur Vermeidung von falschem Alarm
- Die Erkennung erfolgt auf 2 Wegen: Videobildanalyse gekoppelt mit Wärmeerkennung
- 2-Wege-Audio: in die Kamera integrierte Gegensprechfunktion in Verbindung mit der Tydom-App
- Verstärkte Nachtsicht-Reichweite der Kamera: bis zu 10 m selbst in absoluter Dunkelheit
- Die Bildübertragung kann mit einem Klick abgeschaltet werden, um Ihre Privatsphäre zu schützen
- Videowand: bis zu 8 Kameras auf einen Blick
- Zugriff über gesicherte Verbindung und Speicherung auf integrierter, verschlüsselter SD-Karte (16 GB)
- Tydom-Box zwingend erforderlich (nicht kompatibel mit Lifedomus)

Technische Angaben

- Spannungsversorgung: 230 V oder POE (802.3af, Klasse 3), 6.5W
- Videoauflösung: 2 Megapixel Full HD, bis 1080 Pixel (1920x1080)
- Verschlüsselung: H265
- Optischer Sensor: 2,8 mm fix
- Infrarotsensor (PIR): 90° horizontal
- Blickfeld: 130° diagonal, 110° horizontal, 60° vertikal
- 4-fach digitaler Zoom
- 3 personalisierbare Erfassungsmodi: Bewegungserkennung, Überschreiten einer Grenzlinie oder Eindringen in eine festgelegte Zone
- Lautstärke der Sirene: 85 dB
- Mikrofon und Lautsprecher
- Verbindung möglich über Wifi 802.IX, Ethernet, POE kompatibel
- Voraussetzungen: Breitband-Internetanschluss (0,30 Mbit/s und 5 Mbit/s), Tydom-Box
- Abmessungen: 65 x 33 x 103 mm (B x T x H)

Endanwender

- Fernüberwachung oder lokale Überwachung Tag und Nacht, um Ihr Haus auf Ihrem Smartphone oder Tablet stets live im Blick zu behalten
- Hochsicherheitsverschlüsselung um Datendiebstahl durch Dritte zu verhindern
- Sie erhalten eine Meldung bei Einbruchserkennung und können sich sofort live einen Überblick verschaffen
- Einbrecher abschrecken oder mit Ihrer Familie kommunizieren
- Kein Abonnement nötig

Installateur

- Einfache Plug&Play-Installation mit Zuordnung über QR Code und WPS-Technologie (Wifi Protected Setup) bei kompatiblem Router
- H265-Videokompression und adaptive Übertragungsrate für optimale Nutzung der Bandbreite (bessere Videokomprimierung mit bis zu 50 % weniger Bandbreite als H264) und einwandfreie Bildqualität
- Spannungsversorgung über POE für eine schnelle, kostengünstige Installation
- Befestigung: Kamera zum Aufstellen oder zur Wand- oder Deckenbefestigung
- Videostream der Kameras zentralisiert über eine gesicherte Cloud

- Full HD-Auflösung für ein gestochen scharfes Bild und die beste Videokompression auf dem Markt (H265) für ein unvergleichliches Ergebnis

- Bildaufzeichnung bei Einbruchserkennung oder kontinuierliche Aufzeichnung aktivierbar mit der Tydom-App

Verwenden Sie einen POE-Adapter für eine schnelle und kostengünstige Installation. Damit vermeiden Sie doppelte Verkabelung für Stromversorgung und Netzanschluss (4 Ports für bis zu 4 Kameras).

Switch POE SW4 Bestell-Nr. 6417010

COM3701344 - April 2020 - Crédit Photo : Bruno Panchèvre - Fotos unverbindlich. - Delta Dore behält sich das Recht vor, die im vorliegenden Leaflet enthaltenen Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.